ORICO
LEADING TECHNOLOGY

脱机拷贝硬盘底座
Hard Drive Docking Station
With Offline Clone Function

使用说明
User Manual

CN

感谢您选择ORICO!
在您使用本产品前，请仔细阅读这一份使用说明书!

产品清单

请依照以下清单检查包装内的产品和配件是否齐全。如果有任何问题可随时联系您的经销商或者ORICO客户服务中心以获得支援。

产品本体	*1PCS	数据线	*1PCS
电源适配器	*1PCS	使用说明书	*1PCS

温馨提示：因产品生产批次不同，产品包装、外观或者配件可能会有所变更，并与此使用说明提供的图片、外观、说明不一致，请您以收到的实际产品为准，若由此给您带来不便请您谅解，谢谢!

产品简介

本系列产品采用2.5寸/3.5寸插入式SATA免工具设计，一插即用，减少了繁琐的硬盘安装程序动作，数据传输备份快速又便利。产品通过Type-C接口传输数据，能够直接连接到电脑，也可不连接到主机设备，接上电源适配器直接进行硬盘脱机对拷，是您桌面数据存储的首选工具。

产品规格

产品名称	四盘位脱机拷贝硬盘底座	五盘位脱机拷贝硬盘底座
产品型号	6646C3-C	6656C3-C/6656C3-C-V1
产品尺寸	200×144×70mm	242×144×70mm
产品材质	铝合金+ABS	
输入接口	SATA 3.0	
输出接口	Type-C	
传输速率	5Gbps/10Gbps	
产品供电	12V⎓6.5A电源适配器	
安装方式	免开插入式	
基本功能	电脑读盘、脱机对拷	
支持硬盘	3.5英寸HDD，兼容2.5英寸HDD和SSD	
支持系统	Windows、Mac OS、Linux	

产品特性

- 全面兼容2.5寸 & 3.5寸 SATA HDD / SSD硬盘。
- 支持硬盘脱机对拷克隆功能
- 免工具，3秒钟快速安装更换硬盘。
- 支持10分钟智能休眠，延长硬盘使用寿命。
- 全面兼容Window / Mac / Linux多平台操作系统。

产品图示





① 硬盘插槽(目标盘)　② 硬盘插槽(源盘)　③ 电源指示灯
④ HDD指示灯1 (拷贝进度灯)　⑤ HDD指示灯2 (拷贝进度灯)
⑥ HDD指示灯3 (拷贝进度灯)　⑦ HDD指示灯4 (拷贝进度灯)
⑧ HDD指示灯5 (拷贝进度灯)　⑨ 数据接口　⑩ DC电源接口
⑪ 拷贝键 "START"　⑫ CLONE/PC 键　⑬ 电源开关

快速安装指南

※ **以6646C3-C四盘位脱机拷贝底座为例，五盘位底座同理。**

1. 将2.5英寸/ 3.5英寸硬盘插入硬盘底座，如下图所示：



2. 连接电源适配器和USB数据线(USB数据线一端接本品，一端连接主机)如图：



3. 将产品的模式开关调至PC，打开产品电源开关即可使用。
接通硬盘后，电源指示灯为粉色常亮，读写数据时指示灯为红灯闪烁，蓝灯常亮。

脱机克隆使用说明

在不连接计算机的情况下将源盘的资料备份到目标盘里面，您可以将模式开关调至 "CLONE"，通过拷贝键 "START" 可以开始将您的硬盘克隆(脱机克隆速度大约为60~80Mb/s)。

1. 脱机克隆操作步骤:

※ **以6646C3-C四盘位脱机拷贝底座为例，五盘位底座同理。**

① 接入电源。（不需要将数据线接入主机）



② 接入磁盘，Source位置磁盘为源盘，表示存在原始资料的磁盘，Target 位置的磁盘为目标盘，表示资料将要写入的磁盘。（**源盘容量要小于或者等于目标盘容量**）



③ 一切准备就绪，将模式开关调至 " CLONE" 端，按下电源开关，等待4个盘位指示灯常亮后（等待10秒），长按拷贝键 "START" （3~5秒）后，HDD指示灯2 灯灭，在5秒内再轻触拷贝键 "START" 一下。



④ 拷贝过程中，四个拷贝进度指示灯像跑马灯一样来回闪烁。



⑤ 每拷完一个进度（25%、50%、75%、100%），粉灯常亮，直至全部克隆完成（四个灯常亮），然后关闭电源开关，取出硬盘，就可以使用硬盘了。

2. 硬盘脱机对拷中的注意事项:

① 标示Source处为源盘，标示Target 处为目标盘，目标盘容量必须大于或等于源盘容量。
② 脱机对拷/克隆的方式是源盘内容完全覆盖目标盘内容、目标盘资料将完全丢失，因此操作前请先备份目标盘数据，以免目标盘资料丢失。
③ 脱机对拷/克隆的方式是源盘内容完全覆盖目标盘内容、目标盘资料将完全丢失，因此操作前请确认源盘与目标盘的位置未放错，否则会造成源盘资料丢失。
④ 拷贝克隆不需要接入USB数据线。
⑤ 拷贝时请不要移动磁盘，不要断开电源。

故障排除

如果出现硬盘无法正确安装的情况，请尝试以下方法解决问题。

1. 检查USB设备与电脑是否连接妥当，如果您使用的是机箱前面的接口，试着使用机箱后的接口。
2. 确保线材和电源适配器都连接妥当。
3. 当设备连接完成时，电源指示灯是否是亮的。
4. 确保硬盘已经格式化，如果没有，右击我的电脑，选择管理-磁盘管理，便可看到所有连接到电脑的硬盘，检查磁盘是否已经格式化。如果没有，请参照"Windows系统下怎样格式化硬盘" 的指示对硬盘进行格式化。
5. 有条件的情况下，将设备通过其他USB接口连接，或连接至其他电脑检测是否是产品本身的问题。
6. 使用其他USB3.0线材或打印机的USB2.0线材连接设备，检测是否是产品本身的问题。
7. 使用其他12V的电源适配器连接设备，看设备是否能正常工作。
如果您遇到任何问题，请与我们的客服部门联系，并将硬盘与电脑系统的具体信息以戳屏的形式发送到客服邮箱，我们的工作人员会尽快与您联系。

移除设备

注意：请勿强行移除硬盘底座以及硬盘，以免造成资料或磁盘错误、损坏或丢失。

1. 在Windows系统中移除设备
停止使用设备，点击任务栏右下角的 "安全移除硬件和媒体"按钮，然后点击要移除的设备。当系统提示 "安全地移除硬件"时，即表示已经成功从系统中移除，从计算机中拔出设备。
2. 在Mac OS中移除设备
停止使用设备，并选中要移除的设备，然后移动到垃圾篓即可。

安全须知

1. 请勿撞击、扔掷、针刺本产品，并避免跌落、挤压、弯曲产品。
2. 请勿在潮湿环境中使用或储存本产品，并避免本产品被液体浸湿或冲洗。
3. 请勿在高温、高粉尘环境中使用产品，并远离火源。
4. 请勿将本产品放置在日光中曝晒。
5. 请勿将本产品置于有腐蚀性物品的环境，严禁使用其他化学溶液清洗本产品。
6. 请勿将产品及附件放置于具有强大电磁场的器具中，以及远离磁性设备。
7. 请将产品及附件放在儿童触摸不到的地方，请勿让儿童在无人监管的情况下使用产品。
8. 请勿擅自拆卸和维修产品及附件，只有授权机构才可维修本产品。
9. 如需要配备电源适配器的产品，请使用本公司指定的电源适配器。

10. 硬盘为精密设备，使用时请谨慎操作，以免造成资料或硬盘损坏。
11. 未经使用过的硬盘需要初始化后才可以正常使用。

保修条款

本产品依照《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》，实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自签收之日起7日内，产品出现性能故障并由ORICO客户服务中心鉴定之后，可享受退货、换货或免费维修服务。
2. 自签收之日起15日内，产品出现性能故障并由ORICO客户服务中心鉴定之后，可享受换货或免费维修服务。
3. 自签收之日起12个月内，产品出现性能故障并由ORICO客户服务中心鉴定之后，可享受免费维修服务。

保修限制条款

深圳市元创时代科技有限公司保修条款不适用于以下情况:

1. 超过保修条款期限。
2. 未经授权拆解、改动或维修过的产品，以及碰撞、进液、摔坏等人为损坏。
3. 水灾、火灾、雷击、地震等不可抗力造成的损坏。
4. 与本使用说明不一致的错误操作。
5. 产品或包装盒条码与实物不符，以及被涂改、撕毁。
6. 未经授权使用非原装配件造成的损坏。
7. 无有效的购买凭证。

声明

深圳市元创时代科技有限公司，版权所有
感谢您购买ORICO产品，为了更好的使用本产品的所有功能，请您在使用产品之前仔细阅读本使用说明介绍的产品功能、使用说明以及注意事项。
ORICO®为深圳市元创时代科技有限公司注册商标。
本使用说明中提及的其他所有产品名称、商标、服务名称和公司名称，由其各自的所有者拥有。
本使用说明所提及的信息仅供参考，深圳市元创时代科技有限公司保留随时修改本使用说明中任何信息的权利，无需提前通知。除非有特殊约定，本使用说明仅作为使用指导。本使用说明中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。深圳市元创时代科技有限公司不对因使用本使用说明相关内容及本使用说明描述的产品而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或预期节约的损失进行赔偿。在相关法律允许的范围内，在任何情况下，深圳市元创时代科技有限公司对您因为使用本使用说明描述的产品而遭受的损失的最大责任（除在涉及人身伤害的情况中根据适用的法律规定的损害赔偿外）以您购买本产品所支付的价款为限。

产品中有害物质的名称和含量

部件名称	有害物质				
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。
本产品所含有的有害物质由于现阶段技术限制而找不到可供替代的物质导致。

10 本标识适合用于在中华人民共和国销售的电子信息产品,环保使用期限为10年。在环保使用期限内用户正常使用本产品,这些物质不会发生外泄或突变,不会对用户的人身、财产造成损害。

EN

Thank you for choosing ORICO products!
Please read this user manual carefully before using.

Package List

The Product	*1PCS	Data Cable	*1PCS
Power Adapter	*1PCS	User Manual	*1PCS

The product, accessories and package may optimized for better applicationor performance. We sincerely sorry that they may not exactly match with what showing in manual and appreciate your please adhere to the original products and contact ORICO customer care team if any further concern. Thank you very much.

About this Product

The product is user-friendly, eliminating the cumbersome installation processes, plug, and play, fast and convenient. The product can be flexibly connected to the computer with a Type-C interface, suitable for 2.5/3.5 inch SATA disk, enclosed with a power adapter, supports offline clone, it is the best choice for data storage.

Specifications

Name	4-Bay Hard Drive Docking Station With Offline Clone Function	5-Bay Hard Drive Docking Station With Offline Clone Function
Model	6646C3-C	6656C3-C/6656C3-C-V1
Dimensions	200×144×70mm	242×144×70mm
Material	Aluminum Alloy + ABS	
Input	SATA 3.0	
Output	Type-C	
Transmission Rate	5Gbps/10Gbps	
Power supply	12V⎓6.5A Power Adapter	
Installation	Insertion	
Functions	Data Reading、Offline Clone	
HDD Supported	3.5 inch HDD、2.5 inch HDD/SSD	
Supported System	Windows、Mac OS、Linux	

Feature

- Compatible with 2.5/3.5 inch hard drives.
- Support HDD offline cloning function.
- Tool-free installation.
- 10 minutes auto-sleep mode.
- Support Windows / Mac OS / Linux.

Product Overview





① Target disk slot　② Source disk slot　③ Power Indicator
④ HDD LED 1 (Clone progress indicator)　⑨ USB-C Interface
⑤ HDD LED 2 (Clone progress indicator)　⑩ DC Power Port
⑥ HDD LED 3 (Clone progress indicator)　⑪ START
⑦ HDD LED 4 (Clone progress indicator)　⑫ CLONE/PC
⑧ HDD LED 5 (Clone progress indicator)　⑬ Power switch

Quick Start Guide

※ **Ake 6646C3-C as an example. Other models are operated in the same way.**

1. Insert the 2.5/3.5 inch hard disk in.



2. Connect the power adapter and data cable with the dock.
(The data cable connects the dock with the host.)



3. Slide the operation mode to ' PC ' and turn on the dock then the pink indicator light turns on when the hard drive connected while the red light flashes and the blue light turns on when reading or writing data.

Instruction for Standalone Clone

This hard drive dock supports hard drive standalone clone, without connectivity to a host computer, data could be transferred to another hard drive (data transfer rate reaches up to 60~80Mb/s), this makes yourdata safer.

1. Offline Clone Steps

※ **Ake 6646C3-C as an example. Other models are operated in the same way.**

① Turn the power on. (No need to connect the host.)



② Insert the disk that needs to be cloned into the Source bay and the disk waits to be cloned into the Target bay.



③ When everything is ready, set the mode switch to the ' CLONE ' end, press the power power switch, wait for the 4 disk position indicator lights (wait for 10 seconds), and then press the copy button ' START ' (3~5 seconds). Press the copy button ' START ' (3~5 seconds), then the HDD LED 2 will go out. Touch the copy button ' START ' again within 5 seconds.



④ The indicator light keeps on in sequence during the cloning.



⑤ After each progress of copying (25%, 50%, 75%, 100%), the pink light is always on until all cloning is completed (four lights are always on), then turn off the power switch and remove the HDD, you can use the HDD.

2. Offline Clone Notes

① The capacity of the Target disk must be larger than the Source disks.
② The offline clone will erase all data from the Target disk, please back up the data of the Target disk first in case of data loss.
③ The offline clone will erase all data from the Target

disk, please make sure the disks are placed correctly.
④ No USB cable is needed.
⑤ Please don ' t turn off the power and take the disks out during the cloning.

Trouble Shooting

Try the following measures when a problem occurs.

1. Make sure data cable is appropriately connected, if you are using USB port in the front of chassis, try a one in the back.
2. Make sure power adapter is appropriately connected.
3. Check out power LED indicator is light on when connectivity is done.
4. Make sure your hard drives have been formatted, If not, get it formatted under guidance in this user manual.
5. If available, try to reconnect with another USB port.
6. In order to check your hard drive, try to reconnect with other USB3.0 cable, or a USB2.0 cable from a printer.
7. Try another 12V power adapter.

If your problem still exist, please reach to our customer service department for further help, and we suggest you provide us with detail information of hard drive and system version via screenshots.

Remove Devices

Note: Please follow the Instruction of User Manual and DO NOT Force Remove Devices while Application. Force Remove may cause Error or Damage to the Files or Devices.

1. Remove Under Microsoft Windows
Stop the Using the Devices and click "Safely Remove Hardware and Eject Media" icon on taskbar, Select "Eject the USB device" to remove the devices safely when the system suggests "Safe To Remove hardware".

2. Remove from Mac OS: Stop the reading/writing to the devices and drag it in to Trash.

FCC

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notice

1. Please do not hit, throw, or puncture the product, and avoid dropping, squeezing, or bending.
2. Please do not use or store this product in a humid environment and avoid being wetted or rinsed with liquids.
3. Please do not use the product in a hot, high-dust environment and keep it away from fire.
4. Please do not expose this product to the sun.
5. Please do not place this product in a corrosive environment. Do not use other chemical solutions to clean the product.
6. Please do not place the product or accessories in appliances with strong electromagnetic fields and away from magnetic equipment.
7. Please keep the product and accessories away from children. Do not allow children to use the product without supervision.
8. If you need a product with a power adapter, please use the power adapter specified by our company.
9. Please do not disassemble and repair the product or accessories without the authorization of ORICO.
10. The hard disk is a precision device.Please read theinstruction manual in advance and operate it correctly.
11. New HDD should be initialized before normally being used.

Declaration

SHENZHEN ORICO TECHNOLOGIES CO., LTD., all rights reserved.
Thank you so much for purchase ORICO product.
Please refer to this manual when using this product or experienced issues. Additionally, please kindly contact ORICO customer care team if any concern.
ORICO® is registered trademark of SHENZHEN ORICO TECHNOLOGIES CO., LTD..Any other product, trademark, service or company mentioned herein is trademark or registered trademark of the respective owners.
This manual is for reference only and it's not a guarantee. SHENZHEN ORICO TECHNOLOGIES CO., LTD. reserve all rights of maintenance to this manual and shall not liable for any lost or damage resulting from this manual. SHENZHEN ORICO TECHNOLOGIES CO., LTD. shall not liable for compensation and maintenance of the following conditions.
1. Any special, incidental, indirect and secondary lost or damage.
2. Profit and revenue lost or damage.
3. Files, data, drive and device lost or damage.
Note: Compensation for lost or damage resulting from this manual or product shall not exceed the payment of your purchase to this product.

JP

ORICO 製品を選択してくれてありがとう!
使用する前にこの利用者マニュアルを注意深く読んで下さい。

包装リスト

製品本体	*1PCS	データケーブル	*1PCS
電源アダプター	*1PCS	取扱説明書	*1PCS

ご注意：製品の生産バッチによっては、パッケージ、外観、またはアクセサリーが変更されることがあります。写真や外観、説明書と異なる場合がありますので、受け取った実際の製品をご確認ください。ご不便をおかけして申し訳ありませんが、ご理解いただければ幸いです。

製品紹介

このシリーズ製品は、2.5インチ/3.5インチの挿入式SATAツールレスデザインを採用しており、簡単に挿すだけで使用でき、面倒なハードディスクのインストール手順を省きます。データ転送とバックアップは迅速で便利です。製品はType-Cインターフェースを通じてデータを転送でき、パソコンに直接接続することができます。また、ホストデバイスに接続せず、電源アダプターを接続することで、ハードディスクをオフラインで直接コピーすることもできます。これは、デスクトップデータのストレージに最適なツールです。

製品仕様

製品名	4ベイオフラインコピー用ハードディスクドッキングステーション	5ベイオフラインコピー用ハードディスクドッキングステーション
型番	6646C3-C	6656C3-C/6656C3-C-V1
外形寸法	200×144×70mm	242×144×70mm
材質	アルミニウム合金+ABS	
入力インターフェース	SATA 3.0	
出力インターフェース	Type-C	
転送速度	5Gbps/10Gbps	
電源仕様	12V ⎓ 6.5A電源アダプター	
取り付け方式	オープン挿入式	
基本機能	パソコンでディスクを読み取り、オフラインでコピー	
対応ハードディスク	3.5インチHDD、2.5インチHDDおよびSSDに対応	
対応システム	Windows、Mac OS、Linux	

産品特性

1. 2.5インチおよび3.5インチSATA HDD/SSDハードディスクに完全対応。
2. ハードディスクのオフラインコピーとクローン機能に対応。
3. 工具不要、3秒で素早くハードディスクのインストールと交換が可能。

4. 10分のインテリジェントスリープに対応し、ハードディスクの寿命を延ばします。
5. Windows、Mac、Linuxの複数のプラットフォームのオペレーティングシステムに完全対応。

製品イラスト





① ハードディスクスロット（ターゲットディスク）
② ハードディスクスロット（ソースディスク）　③ 電源インジケーター

④ HDDインジケーター1（コピー進行状況ランプ）
⑤ HDDインジケーター2（コピー進行状況ランプ）
⑥ HDDインジケーター3（コピー進行状況ランプ）
⑦ HDDインジケーター4（コピー進行状況ランプ）
⑧ HDDインジケーター5（コピー進行状況ランプ）
⑨ データインターフェース　⑩ DC電源インターフェース
⑪ コピーボタン「START」　⑫ CLONE/PCボタン　⑬ 電源スイッチ

クイックインストールガイド

※ **6646C3-C 4ベイオフラインコピー用ハードディスクドッキングステーションを例に、5ベイドッキングステーションも同様です。**

1. 2.5インチ/3.5インチハードディスクをドッキングステーションに挿入してください。
下記の図を参照してください。



2. 電源アダプターとUSBデータケーブルを接続します（USBケーブルの一端を本製品に、もう一端をPCに接続）。下記の図を参照してください。

3. モードスイッチを「PC」に設定し、電源スイッチをオンにすれば使用可能です。ハードディスクが接続されると、電源インジケーターはピンク色で常に点灯し、データ読み書き時はインジケーターが赤色で点滅し、青色が常に点灯します。

オフラインクローン使用方法

コンピュータを接続せずに、ソースディスクのデータをターゲットディスクにバックアップする方法です。モードスイッチを「CLONE」に設定し、コピーキー「START」を押すことで、ハードディスクのクローン作成が始まります（オフラインコピーの速度は約60~80Mb/sです）。

1. オフラインクローン操作手順:

※ **6646C3-C 4ベイオフラインコピー用ハードディスクドッキングステーションを例に、5ベイドッキングステーションも同様です。**

① 電源を接続します（PCにデータケーブルを接続する必要はありません）。



② ディスクを接続します,Sourceの位置にあるディスクはソースディスクで、元のデータが保存されているディスクです。Targetの位置にあるディスクはターゲットディスクで、データが書き込まれるディスクです。
注意：ソースディスクの容量はターゲットディスクの容量以下である必要があります。



③ 準備が整ったら、モードスイッチを「CLONE」に設定し、電源スイッチをオンにします。4つのベイのインジケーターランプが常に点灯するのを待ち（約10秒）、その後、コピー開始ボタン「START」を3~5秒間長押しします。HDDのインジケーターランプの2つが消灯し、5秒以内に再度コピー開始ボタン「START」を軽く押します。



④ コピー中，4つのコピー進捗インジケーターランプがマラカ灯のように点滅します。



⑤ 各進捗（25%、50%、75%、100%）が完了すると、ピンク色のランプが常に点灯します。すべての進捗が完了すると（4つのランプが常に点灯）、コピーが完了します。電源スイッチをオフにし、ハードディスクを取り出すと、使用可能になります。

2. ハードディスクオフラインコピー時の注意事項:

① Sourceと表示された位置がソースディスクで、Targetと表示された位置がターゲットディスクです。ターゲットディスクの容量はソースディスクの容量以上である必要があります。
② オフラインコピー/クローン方式では、ソースディスクの内容がターゲットディスクの内容を完全に上書きします。ターゲットディスクのデータは完全に失われるため、操作前にターゲットディスクのデータをバックアップしてください。ターゲットディスクのデータが失われるのを防ぐためです。
③ オフラインコピー/クローン方式では、ソースディスクの内容がターゲットディスクの内容を完全に上書きします。ターゲットディスクのデータは完全に失われるため、操作前にソースディスクとターゲットディスクの位置を間違えないように確認してください。誤って配置すると、ソースディスクのデータが失われる可能性があります。
④ コピー/クローン作業にはUSBデータケーブルを接続する必要はありません。
⑤ コピー中はディスクを動かさないようにし、電源を切らないようにしてください。

トラブルシューティング

ハードディスクが正常にインストールできない場合、以下の方法で問題を解決してください。

1. USB機器とコンピュータの接続が正しいか確認してください。ケース前面のポートを使用している場合は、ケース背面のポートを試してみてください。
2. ケーブルと電源アダプターがしっかり接続されているか確認してください。
3. デバイス接続後、電源インジケーターライトが点灯しているか確認してください。
4. ハードディスクがフォーマットされているか確認してください。フォーマットされていない場合、「マイコンピューター」を右クリックし、「管理」→「ディスク管理」を選択して、コンピューターに接続されているすべてのハードディスクを確認します。もしフォーマットされていない場合は、「Windowsシステムでハードディスクをフォーマットする方法」を参考にして、ハードディスクをフォーマットしてください。
5. 可能な場合は、他のUSBポートに接続するか、別のコンピューターに接続して、製品自体に問題があるかどうか確認してください。
6. 他のUSB3.0ケーブルやプリンター用のUSB2.0ケーブルを使用して、製品に問題があるか確認してください。
7. 別の12V電源アダプターを使用してデバイスを接続し、デバイスが正常に動作するか確認してください。
もし問題が解決しない場合は、当社のカスタマーサービス部門にご連絡ください。ハードディスクおよびコンピュータシステムの詳細情報をスクリーンショットで送信していただければ、スタッフができるだけ早くご対応いたします。

デバイスの取り外し

注意: ハードディスクドライブやハードディスクスタンドを強引に取り外さないでください。データやディスクのエラー、損傷、またはデータの喪失を引き起こす可能性があります。

1. Windowsシステムでデバイスを取り外す方法
デバイスの使用を停止します。タスクバーの右下にある「安全にハードウェアとメディアを取り外す」ボタンをクリックします。取り外したいデバイスをクリックします。システムから「安全にハードウェアを取り外しました」というメッセージが表示されたら、デバイスはシステムから安全に取り外されたことを示します。この時点でコンピュータからデバイスを抜いても問題ありません。
2. Mac OSでデバイスを取り外す方法
デバイスの使用を停止します。取り外したいデバイスを選択します。ゴミ箱にドラッグするだけでデバイスが取り外されます。

注意事項

1. 本製品を衝撃を与えたり、投げたり、針で刺したりしないでください。また、製品を落下させたり、圧迫したり、曲げたりしないでください。
2. 湿気のある環境で本製品を使用または保管しないでください。また、製品が液体で濡れたり、洗浄されたりしないようにしてください。
3. 高温や粉塵の多い環境で製品を使用しないでください また、火源から遠ざけてください。

4. 本製品を直射日光の下に置かないでください。
5. 本製品を腐食性の物質がある環境に置かないでください。化学薬品で製品を洗浄しないでください。
6. 強い電磁場を発する機器の近くに製品や付属品を置かないでください。また、磁気機器からも遠ざけてください。
7. 製品と付属品は子供の手の届かない場所に保管してください。子供が監視なしで製品を使用しないようにしてください。
8. 製品や付属品を無断で分解したり修理したりしないでください。修理は認可された機関のみが行えます。
9. 電源アダプターが必要な製品については、当社指定の電源アダプターを使用してください。
10. ハードディスクは精密機器です。使用時には慎重に取り扱い、データやハードディスクの損傷を防いでください。
11. 未使用のハードディスクは、初期化後に使用できます。

宣言

深セン市オリコ技術有限公司は、すべての権利を留保します。
ORICO製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。この製品のすべての機能を最大限に活用するために、ご使用前に本取扱説明書に記載されている製品の機能、使用方法、注意事項をよくお読みください。ORICO®は、深セン市オリコ技術有限公司の登録商標です。本取扱説明書に記載されているその他の製品名、商標、サービス名、会社名は、それぞれの所有者の財産です。本取扱説明書に記載されている情報は参考用です。深セン市オリコ技術有限公司は、事前通知なしに本取扱説明書の情報を変更する権利を留保します。特に明記されていない限り、本取扱説明書は使用ガイドとして機能し、本取扱説明書に関連するすべてのステートメント、情報などはいかなる形式の保証を構成するものではありません。深セン市オリコ技術有限公司は、本取扱説明書に関連するコンテンツまたは本取扱説明書に記載された製品の使用から生じる特別損害、偶発的損害、間接損害、結果的損害について責任を負いません。また、利益、データ、ビジネスの信用、または予期される節約の損失についても責任を負いません。適用法で認められる範囲内で、深セン市オリコ技術有限公司は、本取扱説明書に記載された製品の使用によって発生した損失について、適用法で補償される人身傷害の場合を除き、責任を負わないものとします。責任の最大限度は、お客様が支払ったこの製品の購入価格に限定されます。

⚠ 警告：请勿擅自修理、拆卸或改装本产品。

⚠ Warning: Do not repair, disassemble or modify the product without permission.

⚠ Warnung: Reparieren, zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt nicht ohne Genehmigung.

⚠ Attenzione: Non riparare, smontare o modificare il prodotto senza autorizzazione.

⚠ Avertissement : Ne pas réparer, démonter ou modifier le produit sans autorisation.

⚠ Advertencia: No repare, desmonte ni modifique el producto sin autorización.

⚠ Ostrzeżenie: Nie wolno naprawiać, demontować ani modyfikować produktu bez zezwolenia.

⚠ Waarschuwing: Repareer, demonteer of modificeer het product niet zonder toestemming.

⚠ Varning: Produkten får inte repareras, demonteras eller modifieras utan tillstånd.

⚠ Uyarı: İzin almadan ürünü onarmayın, parçalarına ayırmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın.

⚠ VAROVÁNÍ: Tento výrobek neopravujte, nerozebírejte ani neupravujte bez autorizace.

深圳市元创时代科技有限公司
SHENZHEN ORICO TECHNOLOGIES CO., LTD.
售后热线/Hotline: 400-6696298　联系热线/Tel: 86-755-25196059
官方网站: www.orico.com.cn　Website: www.orico.cc
邮箱/E-mail: supports@orico.com.cn
公司地址: 深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区甘李大路12号中海信创新产业城14栋A1903-1904
Company Add: 1903-1904, 14A, Zhonghaixin Innovation Industrial Park, no.12, Gan Lee Sixth Road, Gankeng Community, Jihua Street, Shenzhen, China
工厂地址：东莞市常平镇塘角路24号6号楼201室