



延长线插座
(带电源适配器)

FKS系列

使用说明书

感谢您选择ORICO!
在您使用本产品前，请仔细阅读这份用户使用说明书！

产品清单

请依照以下清单检查包装内的产品和配件是否齐全。如果有任何问题可随时联系您的经销商或者ORICO客户服务中心以获得支援。

产品本体 *1PCS 说明书 *1PCS

温馨提示：因产品生产批次不同，产品包装、外观或者配件可能会有所变更，并与此使用说明提供的图片、外观、说明不一致，请您以收到的实际产品为准，若由此给您带来不便请您谅解，谢谢！

规格参数

产品型号	FKS1-4A2U1C-2 FKS1-4A2U1C-V	FKS3-4A2U1C-2 FKS3-4A2U1C-V
技术参数	MAX 2500W, MAX 10A, 250V~	
USB输入	100-250V~ 50/60Hz 0.5A MAX	
USB单口输出	5V $\overline{\text{---}}$ 2.4A 12W MAX	
USB总输出	5V $\overline{\text{---}}$ 3.1A 15.5W MAX	
输出端口	AC $\times$ 4, USB $\times$ 3	
产品材质	PC	

- 1 -

产品型号	FKS1-4A2U1C-PRO	FKS3-4A2U1C-PRO
技术参数	MAX 2500W, MAX 10A, 250V~	
USB输入	100-250V~ 50/60Hz 0.6A MAX	
USB单口输出	USB-A: 5V $\overline{\text{---}}$ 3A, 9V $\overline{\text{---}}$ 2A, 12V $\overline{\text{---}}$ 1.5A 18W MAX USB-C: 5V $\overline{\text{---}}$ 3A, 9V $\overline{\text{---}}$ 2.22A 12V $\overline{\text{---}}$ 1.67A 20W MAX	
USB总输出	5V $\overline{\text{---}}$ 3A 15W MAX	
输出端口	AC $\times$ 4, USB $\times$ 3	
产品材质	PC	

产品型号	FKS1-4A1U2C	FKS3-4A1U2C
技术参数	MAX 2500W, MAX 10A, 250V~	
USB输入	100-250V~ 50/60Hz 0.6A MAX	
USB单口输出	USB-A: 5V $\overline{\text{---}}$ 3A, 9V $\overline{\text{---}}$ 2A, 12V $\overline{\text{---}}$ 1.5A 18W MAX USB-C: 5V $\overline{\text{---}}$ 3A, 9V $\overline{\text{---}}$ 2.22A 12V $\overline{\text{---}}$ 1.67A 20W MAX	
USB总输出	5V $\overline{\text{---}}$ 3A 15W MAX	
输出端口	AC $\times$ 4, USB $\times$ 3	
产品材质	PC	

产品型号	FKS1-4A	FKS3-4A
技术参数	MAX 2500W, MAX 10A, 250V~	
输出端口	AC $\times$ 4	

- 2 -

产品特点

阻燃材料

产品由阻燃材料制成，可耐受最高750摄氏度的温度。

智能USB充电

带智能IC的高速USB端口可以为您的USB设备自动充电。

同步整流

USB端口可以在充电时减少功耗和热量。

防触电安全门

所有插孔配置安全保护门，以防漏电危险。

品质

经过多道安全测试，严格按照企业品质要求管理出货，并提供全面技术支持服务管理。

- 3 -

安全注意事项

1. 在排插上连接的负载，不得超过产品本身额定功率。
2. 请勿将产品暴露在过热、过冷或者潮湿的环境。
3. 请勿使用湿毛巾等潮湿物件清洗产品。
4. 请勿自行拆卸、改装产品。
5. 请勿将细小金属物件插入插孔内，以防触电危险。
6. 请将产品放置在儿童接触不到的地方，谨防儿童误触。
7. 在使用本产品时，应确保插头插入的输出插座是可触及的。
8. 使用悬挂装置时，设备只适合安装高度应小于2米。
9. 请不要盘绕使用延长线插座，若盘绕使用，则实际可承载的电流会低于其额定值。
10. 在多个插头同时使用时，其负载总功率不得超过最大允许功率。
11. 禁止普通延长线插座用于电动自行车充电。
12. 如果使用电源软线上的插头作为断开装置，对可插式设备，其输出插座应是容易触及的。
13. 使用本产品前确保电源插头表面洁净、干燥，油污或杂质可能导致插头过热、熔化，甚至引发火灾、造成产品损坏或触电危险。
14. 产品建议使用年限5年。
15. 产品铭牌位于产品底部。

使用注意

1.  该符号表示本产品仅适用于非热带气候条件下使用。
2.  该符号表示本产品仅适用于海拔2000米及以下地区使用。
3.  表示本产品仅适用于室内使用。

- 4 -

保修说明

保修条款

ORICO 产品的售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国产品质量法》，实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自签收之日起7日内，产品出现性能故障并由ORICO客户服务中心鉴定之后，可享受退货、换货或免费维修服务。
2. 自签收起8-15日内，产品出现性能故障并由ORICO客户服务中心鉴定之后，可享受换货或免费维修服务。
3. 自签收之日起12月内，产品出现性能故障并由ORICO客户服务中心鉴定之后，可享受免费维修服务。

保修限定条款

产品若出现以下任一情况，将不属于免费保修范围：

1. 超过保修条款期限。
2. 未经授权拆解、改动或维修过的产品，以及碰撞、进液、摔坏等人为损坏。
3. 水灾、火灾、雷击、地震等不可抗力造成的损坏。
4. 与本使用说明不一致的错误操作。
5. 产品或包装盒条码与实物不符，以及被涂改、撕毁。
6. 未经授权使用非原装配件造成的损坏。
7. 无有效的购买凭证。

- 5 -

产品中有害物质的名称和含量

有害物质	部件名称		
	PCBA	外壳	五金件
铅(Pb)	×	○	○
汞(Hg)	○	○	○
镉(Cd)	○	○	○
六价铬(Cr(VI))	○	○	○
多溴联苯(PBBs)	○	○	○
多溴二苯醚(PBDEs)	○	○	○
邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	○	○	○
邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	○	○	○
邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	○	○	○
邻苯二甲酸二(2-乙基)酯(DEHP)	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

本产品所含有的有害物质由于现阶段技术限制而找不到可供替代的物质导致。

- 6 -

深圳市元创时代科技有限公司
SHENZHEN ORICO TECHNOLOGIES CO., LTD

售后热线: 400-6696298 官方网站: www.orico.com.cn
联系热线: 86-755-25196059 邮箱: supports@orico.com.cn
公司地址: 深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区甘李六路12号中海信创新产业城14栋A1903-1904
工厂地址：东莞市常平镇塘角村塘角路24号6号楼201室